

## YOUMIX-402 MEDIA

# MIXER PROFESSIONALE 8-CANALI CON LETTORE MP3, CONNESSIONE BT E MULTIEFFETTO

La serie YouMix nasce dall'esigenza di combinare la massima portabilità alla qualità dei preamplificatori e alla accuratezza dei filtri e controlli. L'uso di componenti SMD di qualità ha reso possibile concentrare in pochi centimetri funzioni che normalmente richiedono molto più spazio, quali gli slider di volume da 60mm, la funzione SOLO, un display unico per il multi-effetto digitale e per il lettore USB, la connessione BT. La serie prevede due modelli da 2 e 4 canali mic/line (più 2 ingressi stereo Line) ed è ideale per uso dal vivo, home recording, podcasting, e tutte quelle applicazioni dove è necessario integrare in un unico strumento le principali funzioni di un mixer. I preamplificatori microfonici offrono un headroom elevato e basso rumore, per garantire un suono pulito e naturale con sorgenti di tutti i tipi: microfoni a condensatore (grazie alla Phantom +48V), dinamici, segnali di linea e strumenti ad alta impedenza. Il multi effetto digitale offre 256 preset che abbracciano tutti gli effetti più usati (reverberi Room, Hall, Vocal, Plate; Delay; Eco; Chorus; Flanger e Combo). Il lettore USB accetta file in formato MP3 (fino a 48kHz – 32-bit @ 320kbps); il ricevitore BT permette streaming audio con qualità professionale. Entrambi usano uno dei due ingressi Line stereo e sfruttano tutti i controlli di canale (Gain, EQ 2-bande, Mandata FX, Pan e Solo) per regolare al meglio i rispettivi contenuti audio. YouMix in sostanza rappresenta la soluzione compatta con prestazioni superiori a tutte quelle esigenze di missaggio dove la qualità del risultato non può essere secondaria.

E526E\_ALT001.jpg

E526E\_ALT002.jpg

YOUMIX-402 MEDIA

# MIXER PROFESSIONALE 8-CANALI CON LETTORE MP3, CONNESSIONE BT E MULTIEFFETTO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Mixer Professionale 8-Canali

4 Preamp Microfonici con guadagno elevato e basso rumore

2 canali stereo e 1 canale Tape In/Out stereo separato

Connessione audio wireless BT stereo con controlli su canale Stereo di linea

Lettores USB con controlli su canale Stereo di linea

Multi effetto digitale a 24-bit con 256 preset

Jack bilanciati da 1/4" (6,3 mm) su tutti i canali Mic / Stereo Line

Uscita stereo bilanciata su XLR; Uscite Stereo Control Room con Jack da 1/4" (6,3mm)

EQ a 3 bande su tutti i canali mono; EQ a 2 bande su canali stereo

Cursore di volume da 60 mm su ciascun canale e uscita Main

Controlli Aux/Eff Send su tutti i canali

Aux/Eff Return con cursore 60mm per una regolazione ottimale del livello

Uscita Control Room/Cuffie con controllo volume dedicato

Alimentazione Phantom integrata a +48V per microfoni a condensatore

### SPECIFICHE

#### Connessioni di Ingresso

XLR Bilanciati (Canali Mic), Jack da 6.3mm Bilanciati (Canali Mic e Stereo Line), Stereo RCA (Tape In), Presa Jack USB 2.0 Tipo-A (lettore MP3)

# YOUMIX-402 MEDIA

## MIXER PROFESSIONALE 8-CANALI CON LETTORE MP3, CONNESSIONE BT E MULTIEFFETTO

<b>Conessioni di Uscita</b>	XLR Bilanciati (Uscite Main L-R), Jack da 6.3mm Sbilanciati (Uscite Control Room L&R, Uscita Aux Send, Ingresso Aux Return), Jack Stereo da 6.3mm (Cuffie), Stereo RCA (Tape Out)
<b>CH1-4 Preamp Microfonico</b>	Pre Bilanciato Elettronicamente, Circuitazione discreta degli ingressi
<b>CH1-4 Preamp Microfonico</b>	Risposta in Frequenza
<b>CH1-4 Preamp Microfonico Guadagno &amp; Rapporto Segnale/Rumore</b>	da +14dB a +60dB; 120dB E.I.N.
<b>CH1-4 Ingressi di Linea</b>	Bilanciati Elettronicamente
<b>CH1-4 Ingressi Linea Risposta in Frequenza</b>	da 10Hz a 130kHz
<b>CH1-4 Ingressi Linea Guadagno &amp; Rapporto Segnale/Rumore</b>	da -6dB a +38dB; 95dB E.I.N.
<b>CH1-4 EQ 3-Bande</b>	Low Freq. 80Hz, +/-15dB; Mid Freq. 2.5kHz, +/- 15dB; Hi Freq. 12kHz, +/-15dB
<b>CH1-4 Altri Controlli</b>	Indicatore Led di Picco, Mandata Effetto, Posizione Pan, Tasto SOLO, Cursori di Volume da 60mm, Alimentazione Phantom +48V (interruttore sul pannello posteriore)
<b>CH5-8 Mic/Line Preamp</b>	Bilanciato Elettronicamente
<b>CH5-8 Risposta in Frequenza</b>	da 10Hz a 70kHz
<b>CH5-8 Guadagno &amp; Rapporto Segnale/Rumore</b>	Linea
<b>CH5-8 Rapporto Segnale/Rumore</b>	Linea 96dB / Mic 104dB E.I.N.
<b>CH5-8 EQ 2-Bande</b>	Low Freq. 80Hz, +/-15dB; Hi Freq. 12kHz, +/-15dB
<b>CH5-8 Altri Controlli</b>	Indicatore Led di Picco, Mandata Effetto, Posizione Pan, Tasto SOLO, Slider di Volume da 60mm, Tasto Pair BT (solo CH5/6)
<b>Uscite Main</b>	+28dB (bilanciate)
<b>Uscite Control Room, Mandata/Ritorno Aux, Uscita</b>	+22dBu (sbilanciate)