




## DJM-450-K MIXER A 2 CANALI

Un nuovo mixer a due canali va ad aggiungersi alla nostra gamma: il DJM-450. Ereditando funzioni ed elementi di design dal fiore all'occhiello DJM-900NXS2, il DJM-450 è il mixer ideale da abbinare ai multilettori XDJ-700 o ai giradischi PLX-1000 per creare un set-up di stile professionale. Grazie ai codici di licenza per rekordbox dj e rekordbox dvs integrati (del valore complessivo di €248), potrai dedicarti al DJing con i brani memorizzati sul PC/Mac quando utilizzi i giradischi e il nostro vinile di controllo (disponibile separatamente). Il mixaggio con il DJM-450 è ininterrotto grazie alle curve fluide di EQ e fader dei canali. Il crossfader Magvel ripreso dal modello DJM-900NXS2, offre una risposta accurata e assicura la sensibilità al tatto durante le tecniche di scratching più complicate. Anche le funzioni Sound Colour FX e Beat FX con controllo parametrico derivano dalla punta di diamante tra i nostri mixer, per aggiungere estro creativo professionale ai tuoi mix. Un audio caldo di alta qualità è assicurato dalle sorgenti analogiche e digitali, grazie al processore del segnale digitale da 64 bit, che utilizza la tecnologia dithering, mentre la scheda audio integrata ti consente di collegare il DJM-450 al PC/Mac con un unico cavo USB e utilizzare l'applicazione rekordbox dvs integrata per controllare i brani digitali con i giradischi e il vinile di controllo dedicato.



# DJM-450-K

## MIXER A 2 CANALI

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Layout professionale

Smooth EQs, channel faders and Magvel crossfader

Licenze integrate per rekordbox dj e rekordbox dvs

Suono di alta qualità

Terminale XLR – Uscita audio di alta qualità

Due uscite cuffie – Jack stereo da ¼ di pollice e mini jack da 3,5 mm.

Terminale GND dei segnali – easily attach ground wires from analogue turntables

RCA placcati oro – Per un'ottima qualità sonora su tutti i collegamenti

Sezione Mic indipendente – Utilizza il microfono e l'ingresso Aux contemporaneamente

Sound Colour FX – Per applicare Dub Echo, Sweep, Noise e Filter ti basta ruotare la manopola.

Beat FX – Aggiungi Delay, Echo, Spiral, Reverb, Trans, Flanger, Pitch e Roll in sincronia con il BPM.

Send/return – Collega le app del dispositivo mobile via USB e utilizzale assieme agli effetti interni del DJM-450. Scegli il tipo di ritorno che preferisci da Aux o Insert per creare il suono che desideri.

#### SPECIFICHE

<b>Canali</b>	Audio 2 channels, MIC 1 channel, AUX 1 channel
<b>Ingressi</b>	LINE x 3 (RCA), PHONO x 2 (RCA), MIC x 1 (1/4" TRS x 1)
<b>Uscite master x 2 (XLR x 1, RCA x 1)</b>	
<b>Uscite monitor-cuffie x 2 (jack phone stereo da 1/4 di pollice, mini jack stereo da 3,5mm)</b>	
<b>Altri ingressi/uscite</b>	USB (B) x 1, USB (A) x 1
<b>Frequenza di campionamento</b>	48 kHz

## DJM-450-K

# MIXER A 2 CANALI

<b>Convertitore D/A</b>	24-bit
<b>Convertitore A/D</b>	24-bit
<b>Gamma di frequenza</b>	20 Hz~20 kHz (LINE)
<b>Distorsione</b>	0.005 % (LINE-MASTER1)
<b>Rapporto segnale/rumore</b>	94 dB (LINE)
<b>Potenza assorbita</b>	DC12V 1.7A
<b>Dimensioni</b>	230 mm (L) x 108 mm (A) x 320 mm (P)
<b>Peso</b>	3.2 kg