


**MIOMIX 204FX**

# MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6-CANALI CON MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT

MioMix 204FX è un mixer a 6 canali con multi-effetto digitale ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I due ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). Gli ingressi stereo di linea permettono di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. Il multi effetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 tra i puoi usati preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.) migliora le vostre performance e permette di regolare fino a due parametri per ciascun effetto. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



MIOMIX 204FX

# MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6-CANALI CON MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

6 Canali in Totale

2 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm

EQ 2-Bande sui Canali 1 e 2

Effetto Digitale a 24-bit/48kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

### SPECIFICHE

**Connessioni di Ingresso** XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-2), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 3-4), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 5-6)

**Connessioni di Uscita** XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)

Funzioni Canale 1-2: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 3-4: Selettore Impedenza (+4/-10dB), Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 5-6: Volume di Canale, Selettore Mono/Stereo

MIOMIX 204FX

**MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6-CANALI CON MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT**

<b>Effetto Digitale</b>	24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz
<b>VU Meter</b>	Indicatore di Livello 2x6 LED
<b>Livello Massimo di Uscita</b>	3 Vrms
<b>Risposta in Frequenza</b>	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz
<b>Intervallo Dinamico</b>	102dB
<b>THD+N @ 1kHz</b>	=0.003%
<b>Crosstalk Stereo</b>	92dB
<b>Alimentazione</b>	DC 5V, 1A
<b>Consumo</b>	Max. 2.5W
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	166 x 165 x 66 mm
<b>Dimensioni Imballo (LxAxP)</b>	300 x 208 x 87 mm
<b>Peso netto</b>	0.9kg
<b>Peso Lordo</b>	1.25kg