


**MIOMIX 404FXM**

# MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6-CANALI CON LETTORE USB, BT E MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT

MioMix 404FXM è un mixer a 6 canali con lettore USB e multi-effetto digitale ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I 4 ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). L'ingresso stereo di linea permette di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. Il lettore USB e BT accetta file in formato WAV, MP3, WMA e FLAC, e streaming audio wireless (BT). Il multi effetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 tra i puoi usati preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.) migliora le vostre performance e permette di regolare fino a due parametri per ciascun effetto. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



MIOMIX 404FXM

# MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6-CANALI CON LETTORE USB, BT E MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

6 Canali in Totale

4 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

Lettore/Registratore USB in (WAV, MP3, WMA, FLAC e streaming audio wireless BT)

EQ 2-Bande sui Canali da 1 a 4

Effetto Digitale a 24-bit/48kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili

Controllo di Livello del Lettore USB

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

### SPECIFICHE

**Connessioni di Ingresso** XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-4), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 5-6)

**Connessioni di Uscita** XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones), Stereo RCA (Rec Out)

Funzioni Canale 1-4: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 5-6: Selettore Impedenza (+4/-10dB), Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

MIOMIX 404FXM

# MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6-CANALI CON LETTORE USB, BT E MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT

<b>Tasti Lettore USB</b>	Up/Rewind, Down/Forward, Play/Pause/Enter, Menu
<b>Funzioni Lettore USB</b>	Streaming BT, Lettore Musica, Registratore Audio, Selezione Curva EQ
<b>Dormato Drive USB</b>	Formato FAT32 – max 64 GByte
<b>Formati File Lettore</b>	WAV, MP3, WMA, FLAC e streaming audio wireless BT
<b>Formato File Registratore</b>	MP3 (48kHz/16bit @ 128Kbps)
<b>Effetto Digitale</b>	24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz
<b>VU Meter</b>	Indicatore di Livello 2x6 LED
<b>Livello Massimo di Uscita</b>	3 Vrms
<b>Risposta in Frequenza</b>	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz
<b>Intervallo Dinamico</b>	102dB
<b>THD+N @ 1kHz</b>	=0.003%
<b>Crosstalk Stereo</b>	92dB
<b>Alimentazione</b>	DC 5V, 1A
<b>Consumo</b>	Max. 2.5W
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	274 x 165 x 66 mm
<b>Dimensioni Imballo (LxAxP)</b>	390 x 207 x 87 mm
<b>Peso netto</b>	1.5 kg
<b>Peso Lordo</b>	1.65kg