

## HCMA-PLAY MIC BASE MICROFONICA PER ANNUNCI A 2 ZONE

HCMA-PLAY MIC integra una base microfonica con microfono gooseneck, **controllo bi-zona** con suoneria di inizio-fine messaggio. La connessione, mediante un comune cavo CAT5 o CAT6e, integra alimentazione, controllo e connessione audio, in modo da semplificare al massimo l'installazione e la manutenzione.

E' inoltre possibile collegare anche più basi microfoniche HCMA-PLAY MIC, grazie alla presenza di una uscita RJ-45 link. Infine, la funzione **one-touch-to-talk** facilita notevolmente l'utilizzo quotidiano della base microfonica.



HCMA-PLAY MIC

# BASE MICROFONICA PER ANNUNCI A 2 ZONE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Costruzione robusta e leggera per la massima durata

Interfaccia RJ-45 per alimentazione e trasmissione del segnale

Campanello incorporato per promemoria cercapersone

Porta di collegamento RJ-45 per il collegamento in cascata di più basi microfoniche

Operazione one-touch-to-talk per un comodo utilizzo

### SPECIFICHE

<b>Sensibilità</b>	+/- 10 mV
<b>Risposta in Frequenza</b>	200Hz - 15kHz
<b>SNR</b>	= 60dB
<b>RJ-45</b>	Protocollo di Comunicazione RS-485
<b>Alimentazione</b>	Fornita dall'amplificatore
<b>Dimensioni (LxPxH)</b>	40x150x100 mm
<b>Peso netto</b>	0,55 kg