


IPM-1610v2

MIXER IN FORMATO RACK 7 CANALI

Il mixer a 7 canali IPM-1610V2 è un prodotto perfetto per le esigenze di installazione per la sua semplicità di funzionamento e flessibilità operativa. Offre infatti 5 input multifunzione ai quali può essere collegato un segnale microfonico bilanciato oppure un segnale stereo di linea. Un ulteriore ingresso stereo di linea è molto utile nel caso si debba processare un segnale con sorgente esterna a distanza come un mixer oppure l'output di un altro sound system. Sul pannello frontale invece, inserendo un cavo da 3.5mm TRS è anche possibile convogliare il segnale proveniente da una periferica mobile di riproduzione. Infine, l'apposito input microfonico bilanciato con talkover regolabile permette di controllare gli annunci. Ogni input - ad eccezione dell'ingresso stereo bilanciato - è equipaggiato con il controllo gain (posto sul pannello posteriore) e un eq a 2 bande. Da notare anche la presenza di funzioni EVAC, per mezzo degli input per spegnimento automatico e l'attivazione del segnale d'emergenza.



IPM-1610v2

MIXER IN FORMATO RACK 7 CANALI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

5 ingressi stereo commutabili per segnali di linea e segnali bilanciati (commutatore sul pannello posteriore)

1 ingresso stereo bilanciato (FOH), con ingresso da 3.5mm TRS sul pannello anteriore autoattivabile

1 input microfonico con connettore TRS da 1,4" sul pannello posteriore

Controllo Gain sul pannello posteriore, 2-band EQ e controllo per ciascun input sul pannello posteriore

Phantom Power 12V per microfono attivabile via jumper interno

Auto Talk-over regolabile per la riduzione automatica della musica quando il microfono è in uso

Uscita master stereo

Lever meter a 10 incrementi per l'uscita master

Controllo del livello massimo del volume di uscita master

Switch Uscita mono/stereo sul pannello posteriore

Connettori di uscita bilanciati TRS e Phoenix

Input per ingresso segnale di emergenza che disattiva l'uscita master e attiva il segnale d'emergenza

Contatto per controllare il mute dell'uscita master da remoto

Uscita cuffie con controllo volume e stereo-jack 6.3 mm

Uscita sbilanciata per registrazioni

Tutti gli switch dotati di indicatore LED

Alimentatore lineare ad ampio voltaggio che garantisce un suono ricco di dinamica

Enclosure in metallo con allete per montaggio a rack rimuovibili

SPECIFICHE

Rapporto Segnale/Rumore

>82dBu (unweighted 22Hz-22KHz)

IPM-1610v2

MIXER IN FORMATO RACK 7 CANALI

Crosstalk Damping	>65dB
THD	<0,03%
Risposta in frequenza	20Hz – 20 kHz
AC supply	115/230V~ 50Hz-60Hz (20W)
Dimensioni	L483.0xA44.5xP162.0 mm
Peso netto	2.3 Kg