


## DJM-S3

# MIXER A 2 CANALI PER SERATO DJ

Grazie alla scheda audio integrata, questo mixer a 2 canali è abilitato a Serato DJ sin dall'arrivo. Dotato del resistentissimo Magvel crossfader, già presente nel DJM-900NXS, il DJM-S3 ti offre una risposta fluida e accurata. Il layout che facilita lo scratching ti offre maggiori possibilità creative alla console. Non occorre andarci piano: il DJM-S3 è costruito per resistere alle performance più intense! E per dare un tocco di creatività in più alle performance, è possibile collegarlo alla console DDJ-SP1 e utilizzare i grandi Performance Pad per il controllo tattile di molte funzioni di Serato DJ, compresi gli effetti.



DJM-S3

# MIXER A 2 CANALI PER SERATO DJ

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scheda audio integrata

Crossfader Magvel

Filtri dei canali indipendenti

Suono di alta qualità

Connettività flessibile

Due uscite cuffie

### SPECIFICHE

DVS control con Serato DJ

**Dimensioni (LxAxP)** 230x108x320 mm**Peso** 3 Kg**Risposta in frequenza** 20 - 20000 Hz**Frequenza di campionamento** 48 Hz**Convertitore A/D** 24 bit**Convertitore D/A** 24 bit**Rapporto Segnale/Rumore** 94 dB (line)**Distorsione** < 0.005 % (line)**Alimentatore** AC DC 12V**Assorbimento** 600 mA**EQ/ISO** 3 bande -8 ~ +6 dB**Canali** 2

DJM-S3

# MIXER A 2 CANALI PER SERATO DJ

**Sound color FX**

Filter

**Inputs**

3 LINE (RCA), 2 PHONO (RCA), 1 MIC (1/4 inch TS Jack)

**USB**

1 porta USB B

**Outputs**

1 MASTER (XLR), 1 MASTER (RCA), 2 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack, mini-jack)