

PMX-4BT

# MIXER AMPLIFICATO 6 CANALI DA 200+00W MAX. CON EFFETTI, MP3 E BT

Il sistema PMX-4BT è stato progettato per essere una valida soluzione sia per l'utilizzo live che per scopi didattici. L'interfaccia utente è molto semplice ed intuitiva, ciò ti permetterà di sfruttare appieno le potenzialità di personalizzazione del prodotto senza dover ricorrere a nozioni di profilo tecnico elevato.

Il mixer attivo a 6 canali permette di collegare microfoni o strumenti musicali necessari all'intrattenimento o alla didattica, grazie agli ingressi XLR sui canali 1-4, ai Jack da 6,3mm sui canali 1-3, all'ingresso RCA sul canale 4 ed al mini-Jack da 3mm sui CH5-6 sul quale collegare computer, smartphone, tablets, ecc.

Ciascun canale ha un EQ a 2 bande per personalizzarne il suono. È possibile usare anche l'EQ grafico a 3 bande sulla sezione master per adattare il suono generale alle caratteristiche dell'ambiente in cui si va a suonare.

Il sistema è provvisto di un effetto con regolazione del livello sui canali 1-4. Nella sezione FX è possibile modificare il livello generale dell'effetto, la durata della ripetizione ed il numero di ripetizioni.

Infine, il player multimediale con telecomando legge files MP3 dal connettore USB, la SD-Card e la connessione BT, mostrando tutte le informazioni di riproduzione sull'ampio display LCD.



PMX-4BT

# MIXER AMPLIFICATO 6 CANALI DA 200+00W MAX. CON EFFETTI, MP3 E BT

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Mixer alimentato a 6 canali 200+200W con effetto e lettore multimediale

4 Canali MIC/LINE (CH1-4) con EQ indipendente 2 bande mandata effetto con livello regolabile

1 canale stereo (CH5-6) con connettore jack da 3 mm per tablet, computer e altri dispositivi multimediali

EQ a 3 bande sulle uscite master

Effetto con livello, tempo di ritardo e regolazione ripetuta

Ingresso stereo RCA in/out per registrazione/riproduzione di una sorgente stereo

Lettore MP3 con telecomando per USB, SD-Card e connessione BT

Cabinet in legno resistente agli urti con manico pratico per un facile trasporto

### SPECIFICHE

<b>Tipo di Sistema</b>	Mixer Attivo con Lettore MP3 e BT
<b>Potenza Nominale</b>	100+100W @ 4ohm
<b>Potenza di Picco</b>	200+200W @ 4ohm
<b>Risposta in Frequenza</b>	20Hz - 20KHz +/-3dB @ 1W (su diffusori a 8ohm)
<b>Mixer</b>	6-Canali (4 x Mono/Line, 1 x Stereo Line)
<b>Impedenza d'Ingresso</b>	Mic – 2Kohm (bilanciato) / 1Kohm (sbilanciato); Line – 10Kohm / Tape IN – 47Kohm
<b>EQ di canale</b>	HIGH (Alti) +/-15dB @ 12kHz; LOW (Bassi) +/-15dB @ 80Hz
<b>EQ a 3 bande</b>	Bass / Mid / Treble sulla sezione Master
<b>Uscita Stereo Monitor</b>	Jack Stereo da 6.3mm (TRS)

PMX-4BT

# MIXER AMPLIFICATO 6 CANALI DA 200+00W MAX. CON EFFETTI, MP3 E BT

<b>Uscite per Casse</b>	2x Jack Mono da 6,3mm (TS)
<b>Effetto</b>	Eco con Livello, Durata e Ripetizioni regolabili
<b>Tempo del Delay Digitale</b>	140 – 342ms
Lettore MP3: USB (formato MS-DOS® FAT-32, max 32GByte), Slot SD-Cards (formato MS-DOS® FAT-32, max 32GByte), Connessione BT, Telecomando, Display LCD	
<b>Alimentazione</b>	230 V – 50Hz
<b>Fusibile</b>	T2A 250V
<b>Dimensioni</b>	470 x 225 x 130 mm - 18.50 x 8.59 x 5.19 in
<b>Peso Netto</b>	7.2 Kg - 15.87 lbs.