

MFN300

# SCHEDA MULTIFUNZIONE NOVASTAR MFN300

La Scheda multifunzione Novastar MFN300 combina un'ampia gamma di funzioni in un solo dispositivo.

La scheda offre opzioni di connessione per sensori di luce e temperatura, una connessione RS232, un'uscita audio da 3,5 mm e otto contatti relè integrati. Il dispositivo può essere inserito nella catena del segnale in qualsiasi punto.

MFN300 not found or type unknown

body0nPdZXpca1683905667\_1.jpg

MFN300

# SCHEDA MULTIFUNZIONE NOVASTAR MFN300

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1x porta seriale RS-232

2x porte Gigabit Ethernet per il collegamento prima della prima scheda di ricezione, tra due schede di ricezione, o dopo l'ultima scheda di ricezione

Funzione timer, in grado di sostituire un timer e un delayer

4x ingressi per sensori esterni di temperatura, o di luce per la regolazione automatica della luminosità

8x interruttori alimentazione relè

1x uscita audio TRS 3.5mm bilanciata

### SPECIFICHE

<b>Tensione di Ingresso</b>	DC 3.3V a 5.5V
<b>Corrente Nominale</b>	0.38 A
<b>Consumo Energetico Massimo</b>	2.5W
<b>Temperatura di Esercizio</b>	da -20°C a +75°C
<b>Temperatura di Conservazione</b>	0% RH to 90% RH, senza condensa
<b>Tensione di Ingresso contatti relè</b>	AC 250V / DC 30V
<b>Corrente Nominale contatti relè</b>	3 A
<b>Dimensioni Prodotto</b>	144 x 94.8 x 20 mm ( 5.67 x 3.73 x 0.79 in)
<b>Peso Prodotto</b>	164.4 g ( 0.36 lbs.)