

DJM-S11

MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

Alza la posta in gioco con il DJM-S11. Questo nuovo mixer da battaglia professionale a 2 canali con controllo a 4 deck esalta diversi elementi del suo predecessore, il modello DJM-S9, offrendoti una miriade di funzioni nuovissime per esibirti più liberamente con Serato DJ Pro o rekordbox.

DJM-S11 found or type unknown

J466J_ALT001.jpg type unknown

J466J_ALT002.jpg type unknown

J466J_ALT003.jpg type unknown

J466J_ALT004.jpg type unknown

DJM-S11

MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display tattile personalizzabile da 4,3 pollici

Sezione effetti estesa

8 Performance Pad migliorati

MAGVEL FADER PRO migliorato

Suono cristallino

Colore: nero

SPECIFICHE

2 canali

Gamma di frequenza 20 - 20.000 Hz

Power Supply AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz

S/N Ratio USB 115 dB (USB), 105 dB (LINE), 90 dB (PHONO), 80 dB (MIC), 90 dB (AUX)

Distorsione 0.003% (USB), 0.005% (LINE)

Consumo 34W

Controlli MIDI totalmente assegnabili

Auto Standby

Software compatibile Sblocca Serato DJ Pro, rekordbox

DVS Control Unlocks Serato DVS, rekordbox

Level Meter Size 9 segmenti

DJM-S11**MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX**

| | |
|--|---|
| EQ/ISO Range | -8 dB to +6 dB (ISO), -26 dB to +6 dB (EQ) |
| EQ/ISO | 3 bande |
| Reverse Channels | |
| Peak Limiter | |
| Sound Color FX | Filter, Dub Echo, Noise, Pitch, Wide Filter |
| Beat FX | Echo, Ducking Echo, Echo Out, Spiral, Helix, Delay, Reverb, Back Spin, One-shot Spin, Vinyl Brake, One-shot Brake, Flanger, Phaser, HP Filter, LP Filter, Trans, Kill, Roll, Fader Pitch, Fader Synth |
| Deck 3/4 control | |
| Effect Sampler | 3-Band Isolator, Auto BPM Counter |
| Tipo di crossfader | Magvel Fader Pro |
| CURVE Assignable, Reverse Crossfader, Tension Adjustment | |
| Collegamento mic. | XLR/Jack Combo da 1/4 di pollice |
| Talkover Attenuator | |
| Sound card | USB (Type-B), Frequenza di campionamento |
| Ingressi | 2 LINEA (RCA), 2 FONO (RCA), 1 MIC (XLR e jack TRS da 1/4 di pollice), 1 AUX (RCA) |
| USB | 2 porte USB A, 2 porte USB B |
| Uscite | 2 MASTER (XLR, RCA), 1 Booth (jack TRS da 1/4 di pollice), 2 PHONES (1/4-inch stereo jack, 3.5-mm stereo mini-jack) |
| Software System Requirements | Visita serato.com per le sue specifiche, Visita rekordbox.com per le sue specifiche |
| Cosa contiene la confezione | DJM-S11, Cavo di alimentazione, Cavo USB, Fader bumper Ax4, Fader bumper Bx2, Garanzia (per alcune regioni), Guida rapida, Istruzioni per l'uso, Voucher per il Serato DJ Pro Expansion Pack |
| Dimensioni (LxAxP) | 267x107,9x452,2 mm; Peso |