

DJM-250-MK2

MIXER A 2 CANALI

Il DJM-250MK2 ha ereditato alcune delle funzioni professionali del famoso DJM-900NXS2, ad esempio il crossfader Magvel e il filtro Sound Color FX. Con i controlli intuitivi, il layout chiaro, gli isolatori a 3 bande dedicati potrai eseguire scratching e mix in modo istintivo. La tecnologia dithering del mixer ti offre un audio caldo di alta qualità sia dalle sorgenti digitali che analogiche. Inoltre, la scheda audio integrata ti permette di collegare il mixer al PC/Mac e utilizzare rekordbox dj per esibirti con i CDJs. Oppure collega il DJM-250MK2 al giradischi e utilizza rekordbox dvs in combinazione con il nostro vinile di controllo per eseguire scratch e mix con i file digitali memorizzati nel computer.

DJM-250-MK2 or type unknown

938L_ALT001.jpg or type unknown

938L_ALT002.jpg or type unknown

938L_ALT003.jpg or type unknown

938L_ALT004.jpg or type unknown

DJM-250-MK2

MIXER A 2 CANALI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Layout chiaro e fader Magvel

Mix precisi e fluidi

Filtro FX punta di diamante

Scheda audio USB integrata

Rekordbox Dj integrato

Rekordbox DVS integrato

Suono di alta qualità

Due uscite cuffie

Selezione MIC indipendente

Connettività flessibile

SPECIFICHE

DVS Control	rekordbox dvs
Included Software	rekordbox dj, rekordbox dvs
Gamma di frequenza	20 - 20.000 Hz
Frequenza di campionamento	48 kHz
A/D Converter	24 bit
D/A Converter	24 bit
S/N Ratio Line	94 dB
Distorsione	< 0.005 % (LINEA)
Alimentazione	AC adaptor DC 12 V

DJM-250-MK2

MIXER A 2 CANALI

Consumo di energia	600 mA
Canale	2
EQ/ISO	3 band
EQ/ISO Range	-8 ~ +6 dB
Sound Color FX	Filter
Ingressi	3 LINE (RCA), 2 PHONO (RCA), 1 MIC (1/4 inch TS Jack)
USB	1 porta USB B
Uscite	1 MASTER (XLR), 1 MASTER (RCA), 2 MONITOR CUFFIE (jack da 1/4 di pollice, mini jack)
Accessori inclusi	Cavo di alimentazione, adattatore AC, cavo USB, Istruzioni per l'uso (guida rapida), scheda codice di licenza (rekordbox dj, rekordbox dvs)