

LMR-1202FX

MIXER STEREO IN FORMATO RACK 19" 3U 12 CANALI

Il mixer LMR-1202FX rappresenta una soluzione mixer compatta e ricca di funzioni adatta quando è utile alloggiare un mixer in un armadio rack o touring rack standard. Possiede 8 canali mono e 2 ingressi di linea stereo. Uno dei due canali stereo è equipaggiato con un ingresso stereo TRRS da 3.5mm facilitando la connessione di fonti musicali esterne. In tutti i canali sono previsti il controllo del gain, eq a 2 bande, 2 bus aux e la regolazione del pan/balance. I fader da 60mm consentono un comodo controllo del livello del canale. Delle due uscite AUX una fornisce il segnale prelevato prima dell'ingresso verso il modulo effetti mentre l'altra lo preleva a valle del modulo FX a 24bit garantendo massima versatilità d'uso.



LMR-1202FX

MIXER STEREO IN FORMATO RACK 19" 3U 12 CANALI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Formato rack 19" 3U standard

8 canali con dual input mic/line con preamp di qualità

2 canali stereo di cui uno con input frontale TRS da 3.5mm

Controllo gain con peak LED, eq a 2 bande, 2 uscite ausiliarie, controllo pan/balance e fader da 60mm per ogni canale

Phantom power 48V per ingressi microfonici

1 Bus ausiliario post-fader e 1 Bus pre-fader per monitoraggio

Processore effetti con display LED 24bit Tricore DSP 24bit, 16 algoritmi con 16 varianti per ciascun algoritmo.

Funzione tap tempo

Indicatore segnale/picco e controllo ritorno effetti per il processore

Input CD/Tape assegnabile a Main Mix o al control room/phone output

Porta stereo record/playback dal routing flessibile

Uscita cuffie con controllo volume dedicato e uscita control room separata posta sul retro.

Uscita Main XLR bilanciata controllata con Fader da 60mm e level meter da 2x4 LED

Alimentatore switching ottimizzato per un'ottima dinamica del suono

Case in metallo con alette rimovibili

SPECIFICHE

Risposta in frequenza (Mic In @ -20 dB) | Mic In to Main Out

10Hz-22kHz +0-1dB

THD(Mic In @ -20 dB)

0.01%

LMR-1202FX

MIXER STEREO IN FORMATO RACK 19" 3U 12 CANALI

rapporto segnale/rumore	>90dB
Rumore del preamp (sorgente EIN 500)	-114 dB
Rumore di uscita residuo (tutti i controlli a livello minimo)	< -95dB
CMRR (Maximum Gain)	>50dB @ 1kHz
Crosstalk (adjacent channels)	-65dB
AC IN	100-250V~ 50Hz-60Hz (25W)
Dimensioni	0xD162.0mm
Peso	3.75 kg