




DJM-S9

MIXER PROFESSIONALE PER DJ BATTLE A 2 CANALI (NERO)

Pioneer presenta il nuovo DJM-S9, il primo mixer da DJ Battle a due canali per Serato DJ. Crossfader Magvel Pro completamente personalizzabile, pad di performance tattili e tasti FX che consentono di personalizzare il mixer in base alle proprie preferenze. Il DJM-S9 eredita i circuiti audio di alta qualità dal mixer digitale ammiraglia a 4 canali, il DJM-2000NXS. La presa di alimentazione è stata progettata per ridurre l'impedenza e fornire un segnale dal livello molto stabile necessario nei rumorosi ambienti dei club.

DJM-S9:  not found or type unknown not found or type unknown not found or type unknown not found or type unknown not found or type unknown

DJM-S9

MIXER PROFESSIONALE PER DJ BATTLE A 2 CANALI (NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il Crossfader Magvel Pro assicura un'ottima funzionalità, durata e risposta.

16 Touch pad multi-color danno accesso a Hot Cue, Roll, Slice, Loop e altro

Sei tasti personalizzabili su ogni lato del mixer e due in mezzo, innescano effetti direttamente sul proprio hardware

Il filtro high/low su ogni canale consente di manipolare FX semplicemente ruotando la manopola

Due grandi Style Levers che consentono di attivare e disattivare rapidamente effetti

2 schede audio USB integrate

ingresso MIC con Echo FX e circuiti di alta qualità per eliminare distorsioni indesiderate

Clip display

MIDI compatibile

SPECIFICHE

Controlli MIDI interamente assegnabili

Risposta in Frequenza 20 - 20,000 Hz

Rapporto S/N 107 dB

Distorsione < 0.005 %

Alimentazione 100-240 V / 50/60 Hz

Serato HID Control

Auto Standby

Master Balance

DJM-S9

MIXER PROFESSIONALE PER DJ BATTLE A 2 CANALI (NERO)

Level Meter Size	12 segmenti
ISO	3 bande
ISO Range	-8 ~ +6 dB
Canali Reverse	
Level Meter Type	Shared Master
Peak Limiter	
Serato DJ FX alimentato da iZotope	55
3 Band Isolator	
Auto BPM Counter	
Crossfader	Magvel Fader Pro
Crossfader Reverse e regolazione della tensione	
Conessioni	XLR / Jack Combo
Talkover	ON / OFF Button e Talkover attenuatore
2 porte USB	
Campionamento	24 bit
Frequenza di campionamento	48 kHz
Input	2 CD/LINE (RCA), 2 PHONO (RCA), 1 MIC (XLR/Jack Combo). 1 AUX (RCA)
Outputs	2 MASTER (XLR, RCA), 1 BOOTH (1/4 inch Jack), 2 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack, MiniPin)
Requisiti di sistema	Windows 8.1/ 7(CPU) Core i3, i5 or i7 1.07 GHz Duo, (Memory) 4GB Mac OS X 10.10/10.9/10.8(CPU) Core i3, i5 or i7 1.07 GHz Duo, (Memory) 4GB
Risoluzione del display	1280 x 720 o maggiore
Dimensioni (LxHxD)	267x107.9x407.3 mm
Peso	4.6 kg