

**SCENEMAKER 1232**

# CENTRALINA LUCI PER 12 FARI INTELLIGENTI DA 32 CANALI DMX

**SCENEMAKER 1232** è un controller luci universale. Consente di gestire fino a 12 apparecchi da 32 canali ciascuno (384 canali in totale), e fino a 240 scene programmabili. 6 chase possono contenere fino a 240 passaggi composti dalle scene salvate (steps) e in qualsiasi ordine. I programmi possono essere innescati da musica, MIDI, automaticamente o manualmente. Sul pannello frontale troverete diversi strumenti di programmazione, come 16 cursori di canale, tasti per l'accesso rapido agli scanner e il richiamo di scene, e display LED per una navigazione più facile dei comandi e delle funzioni di menu.



SCENEMAKER 1232

# CENTRALINA LUCI PER 12 FARI INTELLIGENTI DA 32 CANALI DMX

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

12 fari con 32 canali DMX ciascuno; 384 Canali in totale

30 banchi di 8 scene programmabili, 240 scene totali

6 sequenze (chases) di 240 scene programmate da 30 banche

Esegue più chase contemporaneamente

16 cursori per il controllo diretto dei canali

Modalità automatica controllata da Speed e Fade Time

Blackout generale

Microfono incorporato per il controllo da parte della musica

Lampada a collo d'oca USB a LED INCLUSA

Display LED per una facile navigazione dei menu

Controllo MIDI su banchi, sequenze e Blackout

Telaio con bordi in plastica

### SPECIFICHE

**Alimentazione**

DC 9V-12V, 1000mA min.

**USB Lamp**

5V - 200 mA max

**Protocolli**

DMX-512 USITT

**Ingresso Dati**

locking 3-pin XLR male socket

**Uscita Dati**

locking 3-pin XLR female socket

SCENEMAKER 1232

# CENTRALINA LUCI PER 12 FARI INTELLIGENTI DA 32 CANALI DMX

<b>Configurazione Pin Dati</b>	Pin 1 shield, Pin 2 (-), Pin 3 (+)
<b>Dimensioni Controller (WxHxD)</b>	520 x 73 x 183 mm
<b>Peso Netto</b>	3.0 kg
<b>Dimensioni dell'Imballo (WxHxD)</b>	620 x 135 x 235 mm
<b>Peso dell'Imballo</b>	3.7 kg