

SCENEMAKER 1216 PLUS

CENTRALINA LUCI PER 12 FARI INTELLIGENTI DA 16 CANALI DMX

SCENEMAKER 1216 PLUS è un controller luci universale. Consente di gestire fino a 12 apparecchi da 16 canali ciascuno (192 canali in totale), e fino a 240 scene programmabili. 6 chase possono contenere fino a 240 passaggi composti dalle scene salvate (steps) e in qualsiasi ordine. I programmi possono essere innescati da musica, MIDI, automaticamente o manualmente. Sul pannello frontale troverete diversi strumenti di programmazione, come 16 cursori di canale, tasti per l'accesso rapido agli scanner e il richiamo di scene, e display LED per una navigazione più facile dei comandi e delle funzioni di menu.



SCENEMAKER 1216 PLUS

CENTRALINA LUCI PER 12 FARI INTELLIGENTI DA 16 CANALI DMX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 12 fari con 16 canali DMX ciascuno; 192 Canali in totale
- 23 banchi di 8 scene programmabili, 184 scene totali
- 6 sequenze (chases) di 184 scene programmate da 23 banche
- Esegue più chase contemporaneamente
- 8 cursori per il controllo diretto dei canali
- Modalità automatica controllata da Speed e Fade Time
- Blackout generale
- Microfono incorporato per il controllo da parte della musica
- Display LED per una facile navigazione dei menu
- Controllo MIDI su banchi, sequenze e Blackout

SPECIFICHE

Alimentazione	DC 9V-12V, 1000mA min.
USB Lamp	5V - 200 mA max
Protocolli	DMX-512 USITT
Ingresso Dati	locking 3-pin XLR male socket
Uscita Dati	locking 3-pin XLR female socket
Configurazione Pin Dati	Pin 1 shield, Pin 2 (-), Pin 3 (+)
Dimensioni Controller (WxHxD)	482 x 78 x 132 mm

SCENEMAKER 1216 PLUS

CENTRALINA LUCI PER 12 FARI INTELLIGENTI DA 16 CANALI DMX

Peso Netto 1.5 kg

Dimensioni dell'Imballo (WxHxD) 550 x 15 x 9.5 mm

Peso dell'Imballo 2.0 kg