


DJM-S11

# MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

Alza la posta in gioco con il DJM-S11. Questo nuovo mixer da battaglia professionale a 2 canali con controllo a 4 deck esalta diversi elementi del suo predecessore, il modello DJM-S9, offrendoti una miriade di funzioni nuovissime per esibirti più liberamente con Serato DJ Pro o rekordbox.



DJM-S11

# MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display tattile personalizzabile da 4,3 pollici

Sezione effetti estesa

8 Performance Pad migliorati

MAGVEL FADER PRO migliorato

Suono cristallino

Colore: nero

### SPECIFICHE

2 canali

**Gamma di frequenza** 20 - 20.000 Hz

**Power Supply** AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz

**S/N Ratio USB** 115 dB (USB), 105 dB (LINE), 90 dB (PHONO), 80 dB (MIC), 90 dB (AUX)

**Distorsione** 0.003% (USB), 0.005% (LINE)

**Consumo** 34W

Controlli MIDI totalmente assegnabili

Auto Standby

**Software compatibile** Sblocca Serato DJ Pro, rekordbox

**DVS Control** Unlocks Serato DVS, rekordbox

**Level Meter Size** 9 segmenti

**DJM-S11****MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX**

<b>EQ/ISO Range</b>	-8 dB to +6 dB (ISO), -26 dB to +6 dB (EQ)
<b>EQ/ISO</b>	3 bande
Reverse Channels	
Peak Limiter	
<b>Sound Color FX</b>	Filter, Dub Echo, Noise, Pitch, Wide Filter
<b>Beat FX</b>	Echo, Ducking Echo, Echo Out, Spiral, Helix, Delay, Reverb, Back Spin, One-shot Spin, Vinyl Brake, One-shot Brake, Flanger, Phaser, HP Filter, LP Filter, Trans, Kill, Roll, Fader Pitch, Fader Synth
Deck 3/4 control	
<b>Effect Sampler</b>	3-Band Isolator, Auto BPM Counter
<b>Tipo di crossfader</b>	Magvel Fader Pro
CURVE Assignable, Reverse Crossfader, Tension Adjustment	
<b>Collegamento mic.</b>	XLR/Jack Combo da 1/4 di pollice
Talkover Attenuator	
<b>Sound card</b>	USB (Type-B), Frequenza di campionamento
<b>Ingressi</b>	2 LINEA (RCA), 2 FONO (RCA), 1 MIC (XLR e jack TRS da 1/4 di pollice), 1 AUX (RCA)
<b>USB</b>	2 porte USB A, 2 porte USB B
<b>Uscite</b>	2 MASTER (XLR, RCA), 1 Booth (jack TRS da 1/4 di pollice), 2 PHONES (1/4-inch stereo jack, 3.5-mm stereo mini-jack)
<b>Software System Requirements</b>	Visita <a href="http://serato.com">serato.com</a> per le sue specifiche, Visita <a href="http://rekordbox.com">rekordbox.com</a> per le sue specifiche
<b>Cosa contiene la confezione</b>	DJM-S11, Cavo di alimentazione, Cavo USB, Fader bumper Ax4, Fader bumper Bx2, Garanzia (per alcune regioni), Guida rapida, Istruzioni per l'uso, Voucher per il Serato DJ Pro Expansion Pack
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	267x107,9x452,2 mm; Peso