


DJM-S11

MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

Alza la posta in gioco con il DJM-S11. Questo nuovo mixer da battaglia professionale a 2 canali con controllo a 4 deck esalta diversi elementi del suo predecessore, il modello DJM-S9, offrendoti una miriade di funzioni nuovissime per esibirti più liberamente con Serato DJ Pro o rekordbox.



DJM-S11

MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display tattile personalizzabile da 4,3 pollici

Sezione effetti estesa

8 Performance Pad migliorati

MAGVEL FADER PRO migliorato

Suono cristallino

Colore: nero

SPECIFICHE

2 canali

Gamma di frequenza 20 - 20.000 Hz

Power Supply AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz

S/N Ratio USB 115 dB (USB), 105 dB (LINE), 90 dB (PHONO), 80 dB (MIC), 90 dB (AUX)

Distorsione 0.003% (USB), 0.005% (LINE)

Consumo 34W

Controlli MIDI totalmente assegnabili

Auto Standby

Software compatibile Sblocca Serato DJ Pro, rekordbox

DVS Control Unlocks Serato DVS, rekordbox

Level Meter Size 9 segmenti

DJM-S11**MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX**

EQ/ISO Range	-8 dB to +6 dB (ISO), -26 dB to +6 dB (EQ)
EQ/ISO	3 bande
Reverse Channels	
Peak Limiter	
Sound Color FX	Filter, Dub Echo, Noise, Pitch, Wide Filter
Beat FX	Echo, Ducking Echo, Echo Out, Spiral, Helix, Delay, Reverb, Back Spin, One-shot Spin, Vinyl Brake, One-shot Brake, Flanger, Phaser, HP Filter, LP Filter, Trans, Kill, Roll, Fader Pitch, Fader Synth
Deck 3/4 control	
Effect Sampler	3-Band Isolator, Auto BPM Counter
Tipo di crossfader	Magvel Fader Pro
CURVE Assignable, Reverse Crossfader, Tension Adjustment	
Collegamento mic.	XLR/Jack Combo da 1/4 di pollice
Talkover Attenuator	
Sound card	USB (Type-B), Frequenza di campionamento
Ingressi	2 LINEA (RCA), 2 FONO (RCA), 1 MIC (XLR e jack TRS da 1/4 di pollice), 1 AUX (RCA)
USB	2 porte USB A, 2 porte USB B
Uscite	2 MASTER (XLR, RCA), 1 Booth (jack TRS da 1/4 di pollice), 2 PHONES (1/4-inch stereo jack, 3.5-mm stereo mini-jack)
Software System Requirements	Visita serato.com per le sue specifiche, Visita rekordbox.com per le sue specifiche
Cosa contiene la confezione	DJM-S11, Cavo di alimentazione, Cavo USB, Fader bumper Ax4, Fader bumper Bx2, Garanzia (per alcune regioni), Guida rapida, Istruzioni per l'uso, Voucher per il Serato DJ Pro Expansion Pack
Dimensioni (LxAxP)	267x107,9x452,2 mm; Peso