


DJM-750MK2 MIXER A 4 CANALI CON DNA DA DISCOTECA

Prendi l'iniziativa alla console senza soluzione di continuità con il DJM-750MK2, un mixer a 4 canali che eredita elementi di design e funzioni chiave dal DJM-900NXS2, creando un set-up in stile discoteca in combinazione con i nostri multi-lettori XDJ o CDJ professionali. Con il DJM-750MK2 puoi eseguire mix ininterrotti, grazie alle curve fluide di EQ e fader dei canali. Il crossfader, Magvel ereditato dal modello DJM-900NXS2, offre una risposta precisa e assicura la sensibilità al tatto persino durante le tecniche di scratching più complicate.



DJM-750MK2

MIXER A 4 CANALI CON DNA DA DISCOTECA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Layout professionale

Effetti professionali con controllo dettagliato

Send/Return indipendenti

Qualità del suono professionale

Eq & Fader omogenei

Rekordbox DJ incluso

Rekordbox DVS incluso

Due uscite cuffie

Connettività flessibile

Sezione MIC indipendente

Accessori inclusi: cavo di alimentazione, cavo USB, manuale di istruzioni, chiavi di licenza software

SPECIFICHE

Dimensioni (LxAxP)	320x107.9x387.9mm
Peso	6.6 Kg
Gamma di frequenza	20 - 20000 Hz
Frequenza di campionamento	48 kHz
Convertitori A/D	32 bit
Convertitori D/A	32 bit
Rapporto Segnale/rumore	105 dB (line)
Distorsione	< 0.005 % (line)

DJM-750MK2

MIXER A 4 CANALI CON DNA DA DISCOTECA

Eq/Iso 3 bande

Eq/Iso range Built-in, switchable 3-band equalizer -26dB ~ + 6dB/ 3 band isolator -8 ~ +6 dB

Canali 4

15 effetti con parametri modificabili

Crossfader Magvel con 3 curve assegnabili

Input 4 PHONO (RCA), 4 LINE/LINE (RCA), 1 MIC (XLR & 1/4 inch TRS Jack)

Send/Return 1 SEND (1/4-inch TS jack), 1 RETURN (1/4-inch TS jack)

USB:1 porta USB B + 1 porta USB

Outputs 2 MASTER (XLR, RCA), 1 BOOTH (1/4 inch TRS Jack), 2 Monitor cuffie (1/4 inch Stereo Phone Jack, 3.5mm Stereo mini-jack)