




## GO-SOUND 12AIR

# SISTEMA PA PORTATILE DA 12" CON APP GO-SOUND AIR, 2 RADIOMICROFONI VHF, TROLLEY E BATTERIA

Soundsation Go-Sound fa un altro passo avanti e diventa **Go-Sound Air**. Mantenendo tutte le funzionalità della precedente serie Go-Sound AMW (alimentazione a batteria o corrente, trolley con manico telescopico, due microfoni wireless VHF, Player con USB/SD-card/BT, Ingressi Mic/Line, effetto Eco, EQ a 5-Bande, ecc.), è ora possibile controllare il lettore multimediale e l'ingresso stereo Aux tramite la nuova app "**Go-Sound Air**" per dispositivi Android® e iOS® (scaricalo da Google Play® o AppStore®).


Non è mai stato così facile suonare e controllare le tue playlist preferite dal tuo telefono cellulare o tablet: collega il diffusore all'app tramite connessione BT e il gioco è fatto.

Così come per la precedente serie AMW, la batteria dura da 2,5 ore (volume massimo e carica completa) a 4 ore (volume normale, carica completa). Entrambe le versioni da 12" e 15" sono dotate di amplificatore in classe-AB che offre fino a 800W di picco (quando collegato alla rete elettrica). Il cabinet è in polipropilene robusto e leggero con griglia metallica e foro per palo o treppiedi standard da 36 mm.



GO-SOUND 12AIR

# SISTEMA PA PORTATILE DA 12" CON APP GO-SOUND AIR, 2 RADIOMICROFONI VHF, TROLLEY E BATTERIA



GO-SOUND 12AIR

# SISTEMA PA PORTATILE DA 12" CON APP GO-SOUND AIR, 2 RADIOMICROFONI VHF, TROLLEY E BATTERIA

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema PA Portatile con Batteria Ricaricabile

Cabinet robusto in Polipropilene compatto e leggero

Amplificatore in Classe-AB da 800W\* di picco (\*alimentazione a corrente)

Woofer da 12" con driver a compressione da 1"

Lettore MP3 con USB, scheda SD e connessione BT

Controllo tramite Go-Sound Air App su dispositivi Android® e iOS®

Due Radiomicrofoni VHF Palmari

Ingressi Microfonici/Linea

Effetto Eco per Ingressi Mic. e Radiomicrofoni

EQ grafico a 5-Bande

Batteria ricaricabile con durata della batteria da 2,5 (massimo volume) a 4 ore (uso standard)

Foro per palo o treppiedi da 36 mm

Sistema Trolley con ruote e una maniglia telescopica in alto + 2 maniglie laterali

### SPECIFICHE

<b>Tipo diffusore</b>	Sistema PA portatile a 2-vie con batteria ricaricabile e trolley
<b>Risposta in frequenza</b>	68Hz-19KHz
<b>Max. SPL</b>	112dB (alimentazione a corrente)
<b>LF</b>	12"

# GO-SOUND 12AIR

## SISTEMA PA PORTATILE DA 12" CON APP GO-SOUND AIR, 2 RADIOMICROFONI VHF, TROLLEY E BATTERIA

<b>HF</b>	Driver a Compressione da 1" (1" voice coil)
<b>Direttività (HxV) / Guida d'onda</b>	90° x 40° - 60° / Asimmetrica
<b>Potenza. Max. (Programma/Picco)</b>	400W* / 800W* - Classe AB (*alimentato a corrente)
<b>Controlli</b>	Mic1&2 level, Line level, Echo level, Bluetooth/MP3 level, Master level, Wireless Mics On, W. Mic1 level, W. Mic2 level
<b>Equalizzatore grafico a 5 Bande</b>	100Hz, 330Hz, 1KHz, 3,3KHz, 10KHz (+/- 12dB)
<b>Conessioni</b>	Mic 1&2 6.3mm TS Jack, Line In L&R RCA, Line Out L&R RCA
<b>Indicatori LED</b>	Power, Clip, Wireless Mic On, RF Mic1, RF Mic2, Battery Charge
<b>Lettore Multimediale</b>	USB, SD-Card, Streaming Audio BT, Telecomando
<b>Controlli del Lettore Multimediale</b>	Stop, Play/Pause, Next track, Previous track, Mode
<b>Controllo APP</b>	Connessione BT con Go-Sound Air App per Android®/iOS®
<b>Tensione di Alimentazione</b>	230VAC-50Hz
<b>Fusibile</b>	T1A-250V
<b>Connettore Alimentazione</b>	VDE + Vano fusibile
<b>Alimentazione addizionale</b>	12VDC (NO funzione di carica)
<b>Fusibile addizionale</b>	T10A-250V
<b>Connettore Alimentazione Add.</b>	12VDC con Morsetto a pressione
<b>Batteria Ricaricabile</b>	Batteria al piombo 12V-7Ah (Tipo TC12-7.0)
<b>Misure Batteria (LxAxP)</b>	151 x 100 (Terminali Inclusi) x 65 mm
<b>Radiomicrofoni</b>	MIC1 / MIC2: VHF 174.4 MHz / 175.0 MHz
<b>Risposta in Frequenza</b>	40Hz – 16kHz / ±3dB
<b>Potenza Trasmettitore</b>	10mW
<b>Tipo Modulazione</b>	FM