

## SCENIC COB-200W PAR CON LED BIANCO CALDO-FREDDO DA 200W COB

Centolight SCENIC COB-200W è un Par a LED da 200W COB con fascio luminoso a 60°. La sorgente luminosa combina Bianco Caldo a 3200K e Bianco Freddo a 6500K, entrambi controllabili separatamente in modalità manuale o DMX. Nasce per tutte quelle applicazioni con illuminazione a temperatura colore variabile, come spettacoli live, discoteche, negozi, ecc.

La silenziosità è garantita dalla qualità della ventola di raffreddamento controllata dal processore interno, che mantiene la rumorosità complessiva entro i 20dB @ 1m di distanza. La struttura del faro è in alluminio pressofuso, per la massima leggerezza e robustezza. Il faro è anche dotato di alette frontali richiudibili.



SCENIC COB-200W

**PAR CON LED BIANCO CALDO-FREDDO DA 200W COB**



# SCENIC COB-200W PAR CON LED BIANCO CALDO-FREDDO DA 200W COB

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Par a Led COB con ampiezza del fascio a 60°

Led COB da 200W oltre 50.000h di durata

Temperatura del colore: 3200K + 6400K

Flusso Luminoso: 888LUX @ 3m, 347LUX @ 5m

CRI: Ra?90

Dimmer Lineare a 16-bit

Funzionamento Flicker-Free

Sistema di raffreddamento a basso rumore

Alette orientabili incluse

### SPECIFICHE

<b>Sorgente Luminosa</b>	Led COB bianco caldo/freddo da 200W (100W+100W)
<b>Durata del chip</b>	oltre 50.000h
<b>CCT (temperatura del colore)</b>	3200K + 6500K
<b>Flusso Luminoso</b>	(3200k + 6400k 2in1) 888LUX / 3M, 347LUX / 5m, 104LUX / 10m
<b>CRI</b>	Ra?90
<b>Frequenza di controllo Dimmer</b>	oltre 15kHz (Flicker-Free)
<b>Angolo del Fascio Luminoso</b>	60°
<b>Dimmer</b>	Dimmer Lineare a 16-bit

## SCENIC COB-200W PAR CON LED BIANCO CALDO-FREDDO DA 200W COB

<b>Effetto strobo</b>	Si
<b>Sistema di raffreddamento</b>	Con ventola a basso rumore (sotto 25dB @ 1m)
<b>Modalità DMX Channel</b>	2/4/6 canali (con RDM)
<b>Modalità di controllo</b>	DMX, Master-Slave, Sound, Auto Run, Dimming Manual
<b>Pannello di controllo</b>	4 pulsanti e display a LED
<b>Grado di Protezione</b>	IP22
<b>DMX In/Out</b>	Connettori XLR a 3-pin
<b>Presa di Alimentazione</b>	PowerCon In/Out
<b>Alimentazione</b>	100~240V 50/60Hz
<b>Consumo energetico massimo</b>	230W
<b>Temperatura di lavoro</b>	-30 ÷ 55 ° C
<b>Barndoor</b>	incluso
<b>Dimensione Faro (LxPxA)</b>	234x313x290mm – 9.21x12.32x11.42in (C-Bracket e barndoor non incluse) / 485x313x290mm – 19.09x12.32x11.42in (C-Bracket e barndoor incluse)
<b>Peso netto</b>	4 kg - 8.81 libbre
<b>Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA)</b>	250x250x370mm - 9.84x9.84x14.57in
<b>Peso dell'imballaggio</b>	4,6 kg - 10,14 libbre