

**MIOMIX 202M****MIXER PROFESSIONALE 4-CANALI CON MEDIA PLAYER,  
BT & EFFETTO ECO DIGITALE**

MioMix 202M è un mixer a 4 canali con lettore USB ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I due ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). L'ingresso stereo di linea permette di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. Il lettore USB e BT accetta file in formato WAV, MP3, WMA e FLAC, e streaming audio wireless (BT). L'effetto eco digitale con qualità professionale arricchisce le vostre performance consentendo di regolare velocità e numero di ripetizioni. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



MIOMIX 202M

# MIXER PROFESSIONALE 4-CANALI CON MEDIA PLAYER, BT & EFFETTO ECO DIGITALE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 Canali in Totale

2 Canali Mic/Line con Preamp a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

Lettore/Registratore USB in (WAV, MP3, WMA, FLAC e streaming audio wireless BT)

EQ 2-Bande sui Canali 1 e 2

Effetto Eco Digitale con regolazione delle Ripetizioni, Ritardo e Livello

Controllo di Livello del Lettore USB

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

### SPECIFICHE

**Connessioni di Ingresso** XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 2-3), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 4-5)

**Connessioni di Uscita** XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)

Funzioni Canale 1-2: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 3-4: Selettore Impedenza (+4/-10dB), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

MIOMIX 202M

**MIXER PROFESSIONALE 4-CANALI CON MEDIA PLAYER,  
BT & EFFETTO ECO DIGITALE**

<b>Tasti Lettore USB</b>	Up/Rewind, Down/Forward, Play/Pause/Enter, Menu
<b>Funzioni Lettore USB</b>	Streaming BT, Lettore Musica, Registratore Audio, Selezione Curva EQ
<b>Formato Drive USB</b>	Formato FAT32 – max 64 GByte
<b>Formati File Lettore</b>	WAV, MP3, WMA, FLAC e streaming audio wireless BT
<b>Formato File Registratore</b>	MP3 (48kHz/16bit @ 128Kbps)
<b>Funzioni Effetto</b>	Regolazione Numero di Ripetizioni Eco, Regolazione Tempo di Ritardo Eco, Regolazione Livello Eco
<b>VU Meter</b>	Indicatore di Livello 2x6 LED
<b>Livello Massimo di Uscita</b>	3 Vrms
<b>Risposta in Frequenza</b>	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz
<b>Intervallo Dinamico</b>	102dB
<b>THD+N @ 1kHz</b>	=0.003%
<b>Crosstalk Stereo</b>	92dB
<b>Alimentazione</b>	DC 5V, 1A
<b>Consumo</b>	Max. 2.5W
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	166 x 165 x 66 mm
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	300 x 208 x 87 mm
<b>Peso netto</b>	0.9kg
<b>Peso Lordo</b>	1.2kg