

SM-FRC5-100BL

BOBINA CAVO CAT5E FLAME RETARDANT (100 MT)

<p>La serie Helvia SIGNUM è costituita da cavi, connettori e adattatori concepiti per le esigenze di installatori, integratori di sistemi e professionisti dello spettacolo. La serie comprende un vasto range di soluzioni come cavi microfonici, cavi flame retardant, cavi speaker e cavi network, tutti realizzati con le migliori tecnologie e dotati delle indispensabili certificazioni richieste dalla normativa di settore.</p>

<p>
</p>

SM-FRC5-100BL type unknown

SM-FRC5-100BL

BOBINA CAVO CAT5E FLAME RETARDANT (100 MT)**DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Rivestimento Flame Retardant Zero Halogen, adatto a installazioni fisse

Alta flessibilità fino a -40 °C

S/UTP (braided shielding + unshielded twisted pairs)

Robusto rivestimento TPE

Trasmissione EtherSound fino a 70m

Colore blu

100 mt di lunghezza

SPECIFICHE

Diametro	6.4 mm
AWG	26
Conduttori	4 x 2 x 0.15 mm ²
Filamenti di rame per conduttore	19 x 0.10 mm
Isolamento conduttori	HDPE
Range temperatura	-40 °C / 85 °C
Schermatura	90% (128 x 010 mm tin copper)
Packaging	bobina 100 mt