



DJM-S7

MIXER PER PERFORMANCE DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH

Con questo nuovo mixer da battaglia a 2 canali potrai personalizzare liberamente il tuo set-up, firmando ogni performance con il tuo stile unico. L'unità ti consente di utilizzare gratuitamente Serato DJ Pro. È un dispositivo di sblocco hardware per rekordbox, che ti consente di utilizzare le funzioni performance con entrambe le applicazioni.



DJM-S7

MIXER PER PERFORMANCE DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Magvel Fader Pro più sensibile

Asta di montaggio della manopola più rigida del 30% in senso verticale, per una maggiore tranquillità durante lo scratching

8 grandi Performance Pad su ogni canale

Grandi leve degli effetti

Ingresso Bluetooth per inserire i suoni direttamente nel set

Loop MIDI per il controllo di varie funzioni del software DJ con le leve degli effetti

Hub USB integrato

Porta usb tipe B per collegare controller MIDI

Serato Dj Pro

Serato DVS

Pitch'n Time Dj

Recordbox

Colore: Nero

SPECIFICHE

MIDI control assegnabile

Software compatibile Sblocca Serato DJ Pro, rekordbox

DVS Control Sblocca Serato DVS, rekordbox

DJM-S7

MIXER PER PERFORMANCE DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH

Bluetooth Audio Input	Versione Bluetooth standard 5.0; Codec supportati SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ Low Latency; distanza massima di comunicazione
Level Meter Size	9 segmenti
2 canali	
Gamma di frequenza	20 - 20.000 Hz
Power Supply	AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz
S/N Ratio USB	110 dB (USB), 103 dB (LINE), 88 dB (PHONO), 80 dB (MIC), 103 dB (AUX)
Distorsione	0.003% (USB), 0.005% (LINE)
Consumo	24W
EQ/ISO	3 band
EQ/ISO Range	-8 dB to +6 dB
Reverse Channels	
Peak Limiter	
Auto BPM Counter	
Tipo di crossfader	Magvel Fader Pro, CURVE Assignable, Reverse Crossfader, Tension Adjustment
Collegamento mic.	XLR / Jack Combo da 1/4 di pollice con Talkover Attenuator
Sound card	Collegamento USB (Type-B), Frequenza di campionamento 24 bit, Frequenza 48 kHz
Ingressi	2 LINEA (RCA), 2 FONONO (RCA), 1 MIC (XLR e jack TRS da 1/4 di pollice), 1 AUX (RCA)
USB	2 porte USB A, 2 porte USB B
Uscite	2 MASTER (XLR, RCA), 1 CABINA (jack TRS da 1/4 di pollice), 2 PHONES (1/4-inch stereo jack, 3.5-mm stereo mini-jack)
Sound Color FX	Filter, Dub Echo, Noise, Pitch, Wide Filter
Beat FX	Echo. Ducking Echo. Echo Out. Spiral. Helix. Delav. Reverb. Back Spin. One-shot Spin. Vinyl Brake. One-